



KÜLTÉRI MARADÉKÁRAM-MEGSZAKÍTÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Cikkszám: EMP200P

A. FUNKCIÓ

Különböző elektromos készülékekkel használható, például szerszámgépekkel, mosógépekkel és elektromos vízmelegítőkkel. Szivárgó áram esetén a személyek védelme érdekében automatikusan megszünteti az áramellátást.

B. UTASÍTÁS

1. Csatlakoztatás:

A berendezést 3G1.5mm² flexibilis kábellel csatlakoztassa a maradékáram-megszakítóhoz (RCD). Ezután dugja be az RCD-t a fali csatlakozóaljzatba (hálózati áram).

2. Funkció teszt:

- Nyomja meg a „Test” gombot; az RCD megszünteti az áramellátást. A jelzőfény nem világít.
 - Nyomja meg a „Reset” gombot; az RCD működésbe lép. A jelzőfény pirosan világít. Ha a jelzőfény nem vált pirosra, az újbóli gombnyomás előtt várjon 6 másodpercet. Ismételje meg ezt az eljárást mindaddig, amíg a jelzőfény pirosra nem vált, ezzel jelezve, hogy az RCD működik.
 - A „Test” gomb megnyomásakor ne tartsa azt lenyomva 1 másodpercnél hosszabb ideig.
3. Ha a jelzőfény nem világít, az RCD nem üzemel (szivárgó áram érzékelhető, vagy az RCD tesztelés alatt áll).

C. FIGYELMEZTETÉS

- A működési próbát a fentieknek megfelelően minden használat előtt el kell végezni. Ha az RCD rendszeresen kikapcsol egy csatlakoztatott készüléket, vagy a fenti módon végrehajtott teszt esetén nem kapcsol le, ne használja az RCD-t, és forduljon szakképzett elektroműszerészhez.
- Fontos megjegyezni, hogy az RCD csak egy az elektromos biztonsági berendezések közül. Az elektromos árammal saját biztonsága érdekében legyen mindig óvatos. Az RCD használata nem vált ki más elektromos védelmi intézkedéseket.
- Ellenőrizze, hogy az RCD a címkén látható FEL nyílnek (↑) megfelelően van-e bedugva a fali csatlakozóaljzatba.

D. MŰSZAKI ADATOK

Névleges teljesítmény: 230V~, 50Hz, 16A, 3680W

Kioldóáram: 30mA

Kioldási idő: <30Ms

Üzemi hőmérséklet: -25°C – 40°C

Védelmi osztály: IP44